



Pengenalan produk

RM-106 adalah product terbaru dari Remote serbaguna televisi, secara umum dapat digunakan untuk mengontrol segala televisi buatan tahun dan tipe jenis apapun walau tergolong jenis lama, baru, terkenal, maupun yang tidak standar, diikuti dengan setting kode dan dua mide pencarian kode secara manual untuk mencari tipe yang cocok, praktis digunakan, berbagai jenis tombol yang umum digunakan, nyaman sewaktu digunakan, disertai lampu led kerja, mudah digunakan, adalah pilihan tepat buat anda yang ingin mengganti remote anda yang hilang atau rusak agar hidup anda lebih praktis!

Langkah-langkah setting televisi

Remote ini menggunakan dua macam cara setting seperti berikut (cara A/B). Silahkan anda mengikuti salah satu cara ini.

A. Cara mudah pemasukan kode secara otomatis untuk mencari tipe yang cocok

1. Buka televisi anda, cari kode yang sesuai dengan tip televisi anda. Seperti gambar:

Brand	Code
CHANGHONG	00, 008, 009, 011, 092, 093
KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 084

2. Tekan tombol "Setting" hingga lampu led menyala:



3. Masukkan 3 angka grup pertama kode yang anda pilih seperti:



4. Lampu led padam:



5. Cobalah remote anda apakah bekerja secara normal:



※ Jika tidak, silahkan anda mulai setting grup berikutnya dari langkah kedua.




Dikarenakan banyaknya kode yang terdapat pada jenis televisi anda, kami sarankan agar anda masukkan kode satu per satu, dan pilihkan kode yang paling cocok untuk televisi anda.

B. Cara aman pemasukan kode secara manual untuk mencari tipe yang cocok

1. Buka televisi anda, hadapkan remote anda tepat ke televisi. Seperti gambar :




2. Tekan tombol "Setting" hingga lampu led menyala.



3. Tekan dan lepaskan tombol "Volume suara+", coba perhatikan apakah ada penampilan kode volume televisi anda; jika tidak, silahkan ulangi langkah berikut.



4. Sewaktu kode volume televisi anda ditampilkan, segera tekan tombol "Setting" hingga lampu led padam.



5. Cobalah remote anda apakah bekerja secara normal;



※ Jika tidak, ulangilah langkah kedua untuk setting ulang.

Antel

CODE FORM FOR HTE COMPONENTS

Brand	Code
DIGITEC	147,151,053,102,024,217
FUJI ELECTRIC	024,217,104,120,151
POLYTRON	147,151,053,102,024,217
TV/Riutan CHINA dan mesin TV B/E/HUCIA	147,151,053,102,024,217
AIWA	009,057,058
AOLINPIKE	033,053,056,079
ANHUA	017,001,032,047
AOLINPU	104
BENQ	294
BAIHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHEHUA	023,024,040,043
BAILE	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031,042
BAOSHENG	011,016,025
BaoHuaShi	033,053,056,079
BEIJING	008,011,012,016,019,021,023,024,025,026,027,028,029,030,031,033,039,040,042,043,050,051,053,056,079,091,122,126,233,265,298
CAILING	102
CAIHONG	011,016,025
CAIXING	023,024,040,043,073
CHANGCHENG	001,011,012,016,017,019,023,024,025,026,027,028,029,030,031,033,040,042,043,053,056,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,024,033,045,046,053,056,079
CHANGFEI	011,016,025,042,123
CHANGHAI	011,016,025,123
CHUNLUN	107,131,142
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSONG	011,016,025
CONROWA	000,005,007,008,010,016,025,033,045,046,049,053,055,056,079,089,131,204,258
CHANGHONG	000,008,009,010,011,014,016,026,028,033,051,052,057,058,067,071,088,087,088,091,092,093,100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291,292,297,300
CHUANGJIA	073,101
DUONGJIE	073,097,101
DONDA	016,025
DONGHAI	016,025
DIGITEC	147,150,214
DONGLIN	077
DETRON	212
DAYU	012,031,042
FEILU	011,016,025
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043

Brand	Code
FEILANG	016,025
FEIYAN	033,053,056,079
FUJITSU	048
FULI	047
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
GANXIN	011,019,023,024,027,040,041,043
GANGTAI	097
HUAQIANG	033,053,056,079,236
HISENSE	000,005,007,008,010,014,015,025,045,046,057,102,103,105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171,172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224,225,233,265,266,269,307,309,318,319
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188,201,205,206,218,227,200,006,007,008,010,014,015,027,048,179,228
HITACHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043,053,056,060,061,065,079,102
HITCHI FUFIAN	102
HUAFU	007,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,051,103,125,155
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053,056,079
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,053,056,079
HAIHONG	018,025,026,027,028,029,030,077,103,298
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009,059,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043,056,009,057,058,079
HONGSIYAN	011,033,053,056,079
HUANGLONG	016,025
HUIJIABAN	101
HUODAKEJI	032,011,017,047
INTEL	213
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029,030,031,042,079
JIALICAI	016,025,033,053,056,079,124,178
JINGXINGBAN	104
JINGLIPIU	038,057
JIAN SHENG	109
JVC	089,161
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058,099
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,037,040,043,053,056,009,057,058,079
JINQUE	011,016,025
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,034,033,101,149,207,007,008,011,014,024,025,032,033,039,051,057,075,071,073,079,091,097,102,107,188,225,227
JINXING	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056,079
KUNLUN	001,011,017,022,033,025,012,042,040,039

Brand	Code
KUAILE	016,025,033,053,056,079
KANGLI	027,012,016,019,025,026,028,030,031,033,073,120,271
KANGHONG	009,057,058
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028,029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KANGHUA	103
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076,077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164,165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256,259,301,302,303
KANGWEI	077,101,104
LINGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011
LG	024,040,098,043,140,259,260,261
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057,058,079
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033,039,040,043,053,056,059,065,079,101,107,145,146,149,216,223
MENGMEI	023,024,040,043
MANTIANXING	114
MITSUBISHI	011,051
NANSHENG	011,033,053,056,079
NIKON	009,057,058
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079
NEC	089,140
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
OULIN	101
PANDA	011,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033,040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079,089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264,286,101
PDIYTRON	151,152,214
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,029,066
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RIZHI	073,097
ROWA	011,013,016,023,024,025,040,043,096,127,248,267,268
RIHONG	073
Ruyi	011,015,023,024,040,043
RISHENG	097
SHARP	003,018,016,025,135,136,137
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANGHAI	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040,043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079

Brand	Code
SKYWORTH --RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074,079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170,176,180,181,194,195,196,197,198,199,200,232,234,275,276,277,278,280,281,282,283,284,308,310,311,312
SHANSHUI	008
SUMO	214
SANKEN	215
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240
SAMSUNG	008,011,016,021,024,025,033,037,039,040,043,050,051,091,113,123
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079,105,132,133,134,202,223
SANLING	036,044
SHENGCAI	057,101
SHUYUAN	131,204
SONGDIAN	104
SEYE	097
SHENGLI	004
SHERWOOD	016,025
SHUANGGUANGDIAN	158,166,167
TIANKEBAN	101
TIANGENBAN	101
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,077
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
TOBO	016,025,033,053,056,077,079,101,103
TOSHIBA	000,014,015,027,033,053,056,007,008,015,028,030,089,090,091,079,159,285,286,287
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111,144,156,199,209,216,243,244,245,246,247,248,249,313,314,315,316,317
WARUMAI	012,031,042
WEIPAI	016,025
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060,088,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230,231,262,295
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098,131,204,219,220,221,222
XIANGYU	016,025,032
XIELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINGHAI	016,025,033,053,056,079
XINGMENBAN	104
XINSDA	123
XINANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058,101
YINGGE	016,025,024,025,040,043
YUNHANG	016,025
YONGSU	016,023,024,025,040,043
YUNBAO	009,057,058
YOUANLANSI	011,023,024,040,043
YAJIA	033,053,056,079
YOUSIDA	016,025,009,057,058
ZHUHAI	016,025,042
888	033,053,056,079
OTHER BRAND	036,044,057,073,077,097,101,102,103,104,106,114,178,293